HOME type-SL NAS として使用する場合 -実際の作業は技術者が行います

「HOME type-SL」をご利用いただき、ありがとうございました。解約手続き完了後、HOME-BOX Local はスタンドアロンでご利用いただける NAS に再構成(データが消去)されます。以下の内容をご確認いただき、必要に応じてバックアップされたデータを保存いただき、継続ご利用ください。

1. 解約後の HOME-BOX Local の仕様について

項目	仕様
容量	256GB
	※実際にファイル共有で利用できる容量とは異なります。(約 200GB)
注意点	・フォーマットした状態でお渡しします。(データは全て消去されます)
	・IP アクセス可能なすべての端末からフルコントロールを受け付けます。
	権限によるアクセスコントロールはできません。

2. HOME-BOX2 の利用について

HOME-BOX2 は解約時までのご利用となりますので、必要に応じて PC やその他の NAS 等にデータをダウンロードしてください。

3. HOME-BOX Local アプリケーションの削除について

OSごとに以下の手順でアプリケーションを削除ください。

1) Windows OS

エクスプローラーで PC を開きネットワークの場所に登録されている HOME アイコンのクラウドストレージを選択し右クリック、切断をおこないます。

その後に、「アプリと機能」から以下の2つのプログラムをアンインストールします。

「HOME-BOX Local エージェント」と「HOME-BOX2 クライアントツール FAddOn」

2) Mac OS

Finder にて、HOME アイコンを選択し「ファイル」メニューから「取り出し」を選択し、切断します。 アプリケーション画面より、「BOX2LocalMac」を選択し、画面上部の歯車アイコンより「ゴミ箱に入れる」 を選択しアンインストールします。

4. HOME-BOX Local のネットワーク設定について

再構成後の HOME-BOX Local の IP アドレス等はお申込み時に指定いただいた情報が反映済みです。IP アドレスなどの変更が必要な場合は、以下の手順を参照のうえ、お客様ご自身で変更してください。

1) HOME-BOX Local にログインし設定を変更します。

HOME-BOX Local がネットワークに接続された状態で、同一ネットワーク上の PC のブラウザから、以下の URL にアクセスします。

https:// (HOME-BOX Local の IP アドレス):8889

ログイン画面が表示されますので、以下の情報にてログインしてください。

ユーザ ID	sadmin
パスワード	お客様のパスワード(nas@inst がデフォルト)



管理画面[システム情報]-[ネットワーク設定]-[LAN ポート]の設定画面で必要な個所を変更して保存してください。



2) 本体が再起動し設定が反映されます。

※既に PC にネットワークの場所として登録済みの場合は、変更が必要となります。

5. PC からの接続について

WindowsファイルエクスプローラーでPC を選択し、「ネットワークの場所の追加」 からウイザードを起動し、右図の通りに HOME-BOX Local の IP アドレスを入 力し、接続を登録します。

※登録が出来ない場合、指定した IP アドレスに誤りがあるか、ネットワークに問 題がある可能性があります。

※Mac OS の場合、[ユーザの種類: ゲスト]にチェックし接続を登録することができます。



HOME type-SL NAS として使用する場合 -実際の作業は技術者が行います

6. その他注意事項

- ・ Windows PC や Mac PC にインストールした HOME-BOX Local エージェントアプリケーションは不要となります。「アプリと機能」の画面からアンインストールをおこなってください。
- ・ ミラー先のデータや、HOME-BOX Local エージェントアプリケーションで取得された個人バックアップなどのデータは解約日で消去されます。

7. 解約後のサポートについて

解約後は HOME としてのサポートを一切お受けできません。

以上