HOME-BOX² クイックガイド

Ver1.1

§HOME-BOX2 の 社外ユーザ運用について

1. 社外ユーザの利用について

HOME-BOX2 は、社内のみならず、社外のメンバーに ID を 発行し文書データを共有することができます。 ただし、HOME-BOX2 にはメンバーの一覧を表示する機能 があるため、社外メンバーを含めた情報共有をおこなう場合 は、必要に応じてユーザ属性を"社外ユーザ"に変更し閲覧で きる画面を制限する運用をおこなってください。 ※HOME-PORTAL2 でご契約の場合、スケジュールやチャットなどの機能も 社外ユーザとすることで制限することができます。

※本書で表示する内容は、HOME-BOX2 で構成されています。

■一般ユーザのログイン後の画面



■社外ユーザのログイン後の画面

ØНОМ	E	戦音 二郎 (user2@dmzz000045) 全体のディスク使用率 OGB/101G8 (0%) ? へルプ
フォルダ く	🔇 フォルダ作成 🔮 ファイルアップロード	① ーつ上のフォルダ 日前 印刷 〇、詳細検索 ファイル名検索:
Canon	フォルダ・ファイル	▲ 最終更新日時 最終更新者 サイズ
G G Dentitie G G Dentitie G G C Dentitie G G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	private	2021年06月18日 0984-992389 新聞 コーザ
	4 4 1 ページ目 / 全 1 ページ	▶ ▶] 😂 更新
		Copyright Canon Marketing Japan Inc. 2014

2. ユーザ情報の共有について

HOME-BOX2 ポータルのメンバー機能で次のユーザ情報を 閲覧することができます。

- ●ログイン ID
- ●氏名
- ●役職
- ●メールアドレス
- ●電話番号

WHOME			2	管理 ユー 全体のデ	ザ (admin@dmzz000045) ィスク使用率 0GB/101GB (0%) d	۶¢? 🕩
ボータルメニュー く	メンバー	-11:			メンバー	- 1/1-7
♣ トピックス			取得結果 3件中 1	-3件目		
BOX2	画像	ログインID	姓名	役職	メールアドレス	電話番号
** ****-		user1	親音 一郎		user1@abc.jp	
HOME-Link		user2	観音 二郎		user2@abc.jp	
		admin	管理 ユーザ		admin@abc.jp	
	< <	1/1 > >				

利用者にこれらの情報を開示したくない場合は、ユーザ属性 を"社外ユーザ"として設定する必要があります。

3. 社外ユーザの設定

社外ユーザは新規ユーザ作成時もしくは、作成後にユーザ情報の修正で設定することができます。 ※administrator 権限で作成されたユーザには社外設定を適用できません。

■管理者でログインし管理画面に移動

以下の URL から HOME-BOX2 に管理権限ログインし画面右上の メロンから管理ページに移動します。

https://hmbx.canon.jp/homebox/

WHOME		 管理ユーザ(admin@dmzz000045) 全体のディスク使用率 0GB/101GB (0%
ポータルメニュー く	771149	< 😳 フォルダ作城 🔮 ファイルアップロード 👰 ーつ上のフォルダ 🍹
	.canondir	フォルダ・ファイル 🔺 屋純更新日崎
😭 トピックス	Canon User	private 2021年06月18日 091^
BOX2	⊕ 🔒 private ─冒 ゴミ箱	
🏜 xxx-		
✔ HOME-Link 總易		
		14 4 1 Weber A # 1 Web P # 1 Weber
		Copyright Canon Marketing Japan inc.

■新規に社外ユーザを作成する

ユーザー覧から「追加」をクリックしユーザ追加画面を表示、ユ ーザタイプ「社外ユーザ」にチェックし、その他の情報を入力し 「保存」をクリック。右上の×で画面を閉じます。

ロックフラグ		
ロックフラグ		
		ユーザタイプ
FALSE	更新 谢政	normal
FALSE	更新 删除	normal
FALSE	更新	administrator
FALSE	更新	administrator
	仟款: 4 仟	
	-9 👌 956	-5 🧶 186 - 180-4 ff

ユーザ追加		×
ユーザタイプ :	 ○ 管理者 ◎ 一般ユーザ ○ 社外ユーザ(ドキュメント機能だけ利用可能な 特殊ユーザ(になります) 	^
ユーザ宛の通知設定:	✔ BOX2通知	
ログインID * :	@dmzz000045	
パスワード*:		
姓名*:		
姓名力ナ*:		
役職:		
メールアドレス:	メールアドレス1 メールアドレス2 メールアドレス3 メールアドレス1 通知メール受信設定 BOX2更新通知	
電話番号:	電話番号1 電話番号2 電話番号3	
ロックフラグ:	○オン ◎オフ	
	保存 キャンセル	~

■ユーザ情報を個々に変更する

ユーザ属性を変更したいユーザの「更新」をクリックし、ユーザ 編集画面を表示、ユーザタイプ「社外ユーザ」にチェックし、 「更新」をクリック。右上の×で画面を閉じます。

HOME		 管理 ユーザ (adming) 全体のディスク使用 	gdmzz000045) 率 0GB/101GB (09	₀ ⊕ ? 🗭
ポータル管理	1 ユーザー覧			
A 陈田	ログインロ 泣風	ロックフラグ		ユーザタイプ
約納機關管理	user1	FALSE	更新 制除	normal
グループ管理	user2	FALSE	現新 新政	normal
ユーザ管理	admin	FALSE	現新	administrator
HOME-Link管理	deviceuser	FALSE	現態	administrator
■ CSVエクスポート グループ SJIS/UTF8 ユーザ SJIS/UTF8 グループメンパー SJIS/UTF8				
▲ CSVエクスポート グループ <u>SUSAITE8</u> ユーザ <u>SUSAITE8</u> グループメンバー <u>SUSAITE8</u> ログイン課歴	× 4 1 <- 50 / ± 1 <	-5 2 106	仟菽:4 仟	
 DAUSUTER CSVエクスポート グループ SUSAITE8 ユーザ SUSAITE8 ユーザ SUSAITE8 ログイン履歴 	v v № 4 1 ~-58 / ±1 ~	-S @ RH	件政: 4 件 Copyright Canon M	larketing Japan Inc. 20
▶230.5 17 日曜 ▶ CSVエクスポート グループ SISOTE クループメンバー コーザ SISOTE 0.74 2 歴歴 ユーザ編集	v 4 A-58 / ≵ 1 A	-> >) @ ##	निष्ठाः 4 नि Copyright Canon M	terketing Japan Inc. 20

	参昭 ファイルが選択されていま	=++ A
ユーザタイプ :	 ・酸ユーザ ・ ・ ・	ごけ利用可能な
ユーザ宛の通知設定	: 🗹 BOX2通知	
ログインID :	user1 @dmzz000	045
パスワード :		
変更がある際は入力、	なければ空欄のまま保存してください。	
姓名:	観音	
姓名力士:	カンノン イチロウ	
役職:		
メールアドレス:	メールアドレス1 メールアドレ user1@abc.jp 通知メール受信設定 ✓ BOX2更新通知	ス2 メールアドレス3
電話番号:	電話番号1 電話番号2 電話番号3	
登録日時:	2021/06/18 09:49:22	
ロックフラグ:		
	しオン ・ オノ	

■ユーザ情報を一括で変更する

管理画面からユーザ情報をエクスポートし、エクセル等で社外ユ ーザフラグを「TRUE」に変更し、上書き保存後に、CSV インポ ートをおこなうことで、一括でユーザ属性を変更することができ ます。

6. 师田	ログインID 連加	ロックフラグ		ユーザタイプ	腔
契約情報管理	user1	FALSE	更新 組除	normal	鉄音
ゲループ管理	user2	FALSE	更新 刑論	normal	観音
ューザ管理	admin	FALSE	更新	administrator	管理
IOME-Link管理	deviceuser	FALSE	更新	administrator	デバイス
→ → → and/dfs → → f SUSATE8 グループメンバー SUSATE ログイン履歴 CSVインポート グループ ンパー グループメンパー					
	-				

011 ×	1 × ×	fu												
▲ A				Е									0	
1 ログインに/	(スワートユー	ザク	1社外ユー专用	\$.z-1	姓	名	竝カナ	名カナ	役職	メールアドメール7	「トメールア	電話番号1	電話番号2	電話番号3
2 user1	nor	nal	FALSE	ALSE	観音	- \$E	カンノン	イチロウ		user1@abc.jp				
3 user2	nor	nal	TRUE	ALSE	観音	二郎	カンノン	ジロウ		user2@abc.jp				
4 admin	adn	inis	ra FALSE	ALSE	管理	ユーザ	カンリ	ユーザ		admin@abc.jp				
5 deviceuser	adn	inis	re FALSE	RUE	デバイス	ユーザー	デバイス	ユーザー						
6		1												
7														
8														
9														

※admin、deviceuserの社外ユーザフラグは変更しないでください。

4. その他社外との情報共有について

フォルダの権限の設定を忘れずにおこなってください。 ※User フォルダ直下にフォルダ作成した場合、全員読み取り可能となっています。

ゲスト共有機能 (標準機能) やゲストフォルダ共有機能 (有 償オプション)の利用等も合わせてご検討ください。 詳細は、ストレージ利用編のクイックガイドを参照ください。