

§HOME-BOX2 の利用（複合機）

HOME-BOX2 はキヤノン製複合機でスキャンした文書の登録、受信 FAX の自動転送機能を用いてインターネット上で FAX の共有ができる機能です。


※ ご利用の前提条件として複合機がインターネット接続できる設定がされている必要があります。設定がご不明な場合は複合機本体に付属のマニュアルをご参照ください。

1. 宛先を登録する


1) iR の操作パネルで「初期設定/登録ボタン」を押します。



2) 「宛先設定」を選択します。




3) 「宛先の登録」を選択します。



4) 「新規宛先の登録」を選択します。



5) 「ファイル」を選択します。



6) 「名称」を選択します。



7) 任意の名称を入力し、「次へ」を選択します。



8) 名称を確認し、「次へ」を選択します。



9) ファイルの送信先を設定します。

プロトコル	WebDAV を選択 (共通)
ホスト名	https://hmb.canon.jp/ (共通)
フォルダーへのパス	【SCAN 文書の登録で利用するフォルダー】 /docs/Canon/SCAN 【FAX 文書の転送で利用するフォルダー】 /docs/Canon/FAX ※両方利用する場合は上記 2 つの宛先を作成ください。
ユーザ名	deviceuser@hm***** (hm から始まるライセンス No.)
パスワード	管理者パスワードと同一

※ 設定する際は StartingPACK に同梱されている「ライセンス証書」をご参照ください。

10) 宛先の登録を確認し、「閉じる」を選択します。

以上で、宛先の設定は完了です。


2. FAXの自動転送を設定する

受信した FAX を自動で HOME-BOX2 へ転送することができます。
事務所で受信した FAX を、外出先や自宅などで閲覧することができます。

1) iR の操作パネルで「初期設定/登録ボタン」を押します。




2) 「ログイン」を選択します。




3) 「システム管理部門 ID」と「システム管理暗証番号」を入力し、ログインします。


4) 「ファンクション設定」を選択します。




5) 「受信／転送」を選択します。



6) 「共通設定」を選択します。



7) 「転送設定」を選択します。



8) 「ファクス：回線1」を選択します。



9) 「登録」を選択します。



10) 「転送条件名」を選択し、「転送条件名」を入力します。



入力が完了したら「OK」を選択します。




11) 「転送先」を選択します。



12) 「アドレス帳」を選択します。




13) 登録した宛先を選択します。



14) 詳細画面が表示されたら「次へ」を選択します。



15) 受信ファイルの保存/プリントを選択します。



※受信 FAX を必ず印刷したい場合は「ON」
転送エラー時のみ印刷したい場合は「OFF」にしてください。

※FAX 転送設定時の注意

システムメンテナンス時などに FAX 転送がされず、お客様の FAX が紛失してしまう可能性があります。必ず複合機の設定で、「転送エラージョブの処理」の設定をご確認ください。

【確認の手順】

- ① iR の操作パネルで「初期設定/登録ボタン」を押します。
- ② 「ファンクション設定」を選択します。
- ③ 「受信/転送」を選択します。
- ④ 「共通設定」を選択します。
- ⑤ 「転送エラージョブの処理」を選択します。
- ⑥ 「常にプリント」(推奨)もしくは「保存/プリント」が選択されていることをご確認ください。

16) 「条件の ON/OFF」を「ON」にします。




以上で、FAX の自動転送設定は完了です。

3. カスタムボタンを作成する

imageRUNNER-ADVANCE(iR-ADV)シリーズは、カスタムボタンを作成することができます。カスタムボタンを作成することで、簡単に HOME-BOX2 へスキャン文書を送信することができます。

1) メインメニュー「スキャンして送信」を選択します。



2) 「アドレス帳」を選択します。




3) 登録した宛先を選択します。




4) 「iR-ADV」ボタンを押します。




5) 「カスタムメニューに登録」を選択します。



6) 「次へ」を選択します。



7) もう一度、「次へ」を選択します。




8) ボタンを登録する場所を選択します。



9) 「名称」を選択し、入力します。




入力が完了したら「OK」を選択します。



10) 名称が登録されていることを確認し「OK」を選択します。



11) 「登録しました」のメッセージを確認します。



12) カスタムメニューでボタンを確認します。



以上でカスタムボタンの作成は完了です。

※制限事項

Windows OS 又は MS Office の更新プログラムにより、HOME-BOX2 との WebDAV 接続に影響を与えることがあります。その場合は、WebUI 接続にてご利用ください。

- Canon、iR はキヤノン株式会社の商標です。
- その他記載されている会社名、製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。